



### Brandwarnanlage hifire 4100 XS



Art.-Nr.

**NEU****100078580**

Die hifire 4100 XS ist eine kompakte 1-Loop-Brandwarnanlage gemäß DIN VDE V 0826-2 für den Einsatz in z. B. Kindergärten und Kindertagesstätten, Hotels oder Pensionen mit bis zu 60 Betten und Seniorenheimen.

Mit der App-basierten Menüstruktur bietet sie eine einfache und schnelle Inbetriebnahme direkt über das Bedienteil oder wie gewohnt über die Parametriersoftware compas-F 4000.

Die Brandwarnanlage verfügt über ein intuitiv bedienbares Touch-Bedienteil. Als Hybridsystem (Draht/Funk) eignet sie sich optimal auch zur Nachrüstung in Bestandsbauten. Es können bis zu 128 Brandmelder bzw. insgesamt bis zu 254 Loop-Komponenten angebunden werden.

- Einsetzbar gemäß DIN VDE V 0826-2
  - Gemäß EN 54-2
  - Gemäß EN 54-4
  - Farb-Touch-Display (7 Zoll)
  - App-basierte Menüstruktur
  - Funktionssicherheit bei Kurzschluss, Drahtbruch und gestörter Loop-Komponente
  - Lokalisierte Kurzschluss- und Drahtbruchererkennung
  - Anschlussmöglichkeit für 1 Loop
  - Bis zu 128 Brandmelder
  - Bis zu 64 Funk-Komponenten
  - Insgesamt 254 Adressen
  - Automatische oder manuelle Adressierung der Loop-Komponenten
  - 999 Meldergruppen
  - Verschiedene Zeitmodelle parametrierbar
  - Tag-Nacht-Umschaltung
  - Alarmverzögerung und -zwischenspeicherung
  - Webserver 5088 integrierbar
  - 2 Relaisausgänge (Alarm / Störung) max. 30 V / 2 A
  - 1 frei parametrierbarer Spannungsausgang überwacht max. 250 mA
  - 2 frei parametrierbare Eingänge
  - 2 Verbraucherausgänge 24 V
- 
- Integriertes Netzteil 22 V DC bis 25 V DC / 1,7 A
  - 2 Stellplätze für Akku 12 V / 17 Ah
  - Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C
  - Schutzart IP30
  - Abmessungen (BxHxT) 310x422x120 mm
  - Farbe Gehäusedeckel RAL 9003 Signalweiß
  - Stromaufnahme in Ruhe ca. 110 mA
  - Stromaufnahme bei Alarm ca. 240 mA
  - Versorgungsspannung 230 V AC